

Einrichtung der VoIP-Telefonie an einem Internetanschluss der FNOH v2.0

Diese Beschreibung soll Ihnen die Konfiguration der Telefonie-Funktion an Ihrer FRITZ!Box im FNOH-Netz erleichtern. Hier wird die Registrierung Ihrer Rufnummer(n) beschrieben.

Nach der erfolgreichen Einrichtung des Internetzugangs, wird die Vorkonfiguration der **Telefonie** durchgeführt. Hierfür gehen Sie in das Menü **Telefonie > Eigene Rufnummer** und wählen hier die Option „**IP-basierter Anschluss**“, sowie „**Anderer Anbieter**“ aus.

Gehen Sie hierbei anhand der folgenden Screenshots und Erklärungen vor.

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlussstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss

Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.

Festnetzanschluss und Internetanschluss

Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

Geben Sie nun Ihre Rufnummer unter dem Menüpunkt „**Eigene Rufnummer**“ auf den Button „**Neue Rufnummer**“.

FRITZ!Box 7590 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern AnschlussEinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Liste drucken Neue Rufnummer

Hier tragen Sie in das **linke Eingabefeld** die Rufnummer inklusive der Vorwahl ein **z. B.: 051473089900**
Im **rechten Eingabefeld** erfolgt die Eingabe ohne die Ortsnetzzufnummer/Vorwahl **z. B.: 3089900**

Unter dem Punkt **„Zugangsdaten“** gilt es anschließend den **„Benutzernamen/Anschluss“**, sowie das **Kennwort** einzutragen. Das Feld **„Authentifizierungsname“** bleibt leer. Als Registrar tragen Sie bitte **sip.fnoh.de** ein.

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	
<input type="text" value="051473089900"/>	<input type="text" value="3089900"/>	<input type="button" value="X"/>

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

[Weitere Einstellungen](#)

Unter den Punkt **„weitere Einstellungen“** (unten links) wählen Sie bitte die Option **RTP oder Inband** in den erweiterten Rufnummerneinstellungen aus. Die weiteren Einstellungen bleiben unverändert.




Nach einem Klick auf **„Weiter“** haben Sie die Möglichkeit die eingegeben Daten zu kontrollieren und eine automatische Prüfung der Einstellungen nach Auswahl der Option **„Einrichtung der Internetrufnummer nach dem Unternehmen prüfen“** durchführen zu lassen.

Sofern Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, wird Ihnen der Status der Rufnummer nun als grüner Punkt in der Rufnummernübersicht angezeigt.

Telefonie > Eigene Rufnummern ?

Rufnummern | Anschlusseinstellungen | Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
	3089900	Internet	sip.fnoh.de*	*121#	 

* modifizierter "Anderer Anbieter"

[Liste drucken](#) [Neue Rufnummer](#)

Sollten Sie mehr als eine Rufnummer zugewiesen bekommen haben, gehen Sie hierfür wie beschrieben fortlaufend vor. Hiermit ist die Einrichtung bzw. Registrierung der Rufnummer(n) abgeschlossen.

Anschließend erfolgt die individuelle Konfiguration der Telefoniegeräte (z.B. Fax, schnurlose oder kabelgebundene Telefone etc.) danach wird die Rufzuweisung, im Menü „**Anrufe**“ vorgenommen.

Wird Ihrerseits ein **Installationservice durch einen FNOH-Techniker** gewünscht, so können Sie diesen gern bei uns ordern.

Kontaktieren Sie uns hierzu gerne unter der **05147 3089900**, um das weitere Vorgehen mit uns zu besprechen.

Ihr FNOH-Team